

## Quick guide til forberedelse af SIM-kort

Inden du starter på at forberede SIM-kortet til alarmen, skal du tjekke, at SIM-kortet virker i en alm. mobiltelefon!

### **SIM-koden skal slettes!**

Hvorfor?: Når alarmen starter op for at logge på GSM-netværket, har alarmen ikke mulighed for at kende SIM-kort koden, derfor skal denne kode fjernes.

Hvordan?: SIM-koden er den kode, man taster ind, når man tænder for sin mobiltelefon, også kendt som "opstartskoden". Denne kode kan ændres på enhver mobiltelefon under menuen "sikkerhedsindstillinger".

Hvordan tester jeg, om SIM-koden er fjernet?: Du sætter SIM-kortet i en alm. mobiltelefon og tænder den. Hvis der skal tastes en kode ved opstart, er SIM-koden **ikke** fjernet.

### **Telefonvarer nummeret skal fjernes!**

Hvorfor?: Ringer du til en alarm, hvor et SIM-kort med telefonvarer nummer på er installeret, vil du ikke få adgang til menuen i alarmen, men blot blive viderestillet til telefonvareren.

Hvordan?: I telefonens menu er der et punkt, som hedder "viderestilling" eller lign. Her fjernes nummeret til viderestilling til telefonvarer.

Hvordan tester jeg, om telefonvarer nummeret er fjernet?: Du ringer op til alarmen, hvis du bliver viderestillet til telefonvareren, er telefonvarer nummeret **ikke** fjernet

### **Mindst et telefonnummer skal gemmes på SIM-kortet!**

Hvorfor?: Finder alarmen ikke et telefonnummer på SIM-kortet, fortsætter den med at blinke orange og logger **ikke** på GSM-netværket

Hvordan?: Du gemmer det telefonnummer, du ønsker at bruge i SIM-kortets adressekartotek. Husk at alarmen ringer op i alfabetisk rækkefølge. A kommer før B osv.

Hvordan tester jeg, om telefonnummeret er gemt på SIM-kortet? Dette kan kun gøres ved at sætte SIM-kortet i en alm. mobiltelefon og åbne SIM-kartoteket. Husk, at SIM-kartoteket ikke er det kartotek, som er på mobiltelefonen. SIM-kortet har sit helt eget kartotek, og det er her nummeret skal gemmes, ellers kan alarmen ikke se det.

Når SIM kortet isættes i alarmen, er det vigtigt, at alarmen er fuldstændig slukket, dvs. der må slet ikke være lys i nogle af lamperne på displayet.

Ca.30-50 sek. efter opstart skal statuslampen på displayet lyse konstant grønt (hvis den blinker grønt i stedet for betyder det ikke noget). For at sikre, at mobil nr. er lagret korrekt på SIM kortet, skal følgende gøres:

- 1 Tænd for alarmen ved at sætte strømstikket i, og sætte ON/OFF knappen på ON
- 2 Ca. 30-40 sec. Efter opstart vil status lampen lyse konstant grønt (i tilfælde af, at statuslampen blinker grønt i stedet for at lyse konstant grønt, betyder dette intet! Tryk da bare på den åbne hængelås på fjerbetjeningen, og status vil nu konstant lyse grønt).
- 3 Træk nu strømstikket ud af alarmcentralen.
- 4 Hvis numret eller numrene er gemt korrekt på SIM-kortet, vil du inden længe modtage en SMS, hvor der står "power charge off".
- 5 Efter SMS er modtaget, sæt da igen strømstikket i alarmcentralen, og inden længe vil du modtage en SMS hvori der står "power charge on".
- 6 Hvis begge SMS modtages er nummeret eller numrene er gemt korrekt på SIM kortet.

Skriv til os på [support@homealarm.dk](mailto:support@homealarm.dk), hvis du har spørgsmål til dit produkt.

HomeAlarm ApS tager forbehold for tryk- og formuleringsfejl.

Copyright © 2010 HomeAlarm ApS