

secvest.®

FU8007

## Secvest 2WAY basissæt (UK/DK/I)

Secvest 2WAY er ABUS Security-Centers topmodel indenfor trådløse alarmcentraler, og den besidder et for markedet et maksimalt funktionsomfang, 2vejs betjeningsenheder såvel også med baglys funktion, nye design og funktionalitets standarder et helt igennem udført HIGH END produkt fra ABUS Security-Center. Basis-sættet indeholder de centrale komponenter for en effektiv beskyttelse. Når der er behov for det kan det altid udvides helt efter individuelle ønsker. Secvest Basis sæt giver dig alle fordelene ved Secvest 2WAY. Ved installationen har du hele 48 zoner til rådighed for trådløse følere samt to trådfaste linjer. Kommunikationen imellem centralen og dens komponenter foregår via sikkerheds frekvensen 868,6625 MHz – en trådløs frekvens der udelukkende benyttes indenfor sikkerheds områder. Moderne frekvens moduleret trådløs teknologi med millioner af koder samt duplex antenne teknologi garanterer for en troværdig og stabil overførsel signaler, og sikre at du har en nem og hurtig installation af anlægget. Den trådløse rækkevidde kan afhængig af byggemateriale opnå ca. 30 meter indendørs og helt op til 100 meter i frit sigte. En udbygning med yderligere / nye komponenter som (trådløs glasbrudsføler, trådløs seismicføler trådløs trykalarmsalarm, etc.) kan lade sig gøre til enhver tid uden problemer. Ved betjening og programmering har de selvfølgelig dansk menusprog og tale. Ved Secvest 2WAY basis sæt får du:

En trådløs bevægelsesføler (PIR)

En trådløsmagnetkontakt

En trådløs fjernbetjening med panikfunktion og LEDs for statusvisning, helt unikt og enestående

En proximity brik

Yderligere information om Secvest 2WAY og de medleverede komponenter finder du under de enkelte datablade.



### Produktøjdepunkter:

- Begynderpakke med et fornemt forhold til pris og ydelse
- Kan altid udvides
- 48 trådløse føler- og 2 trådførte zoner
- Den mest moderne FM trådløs teknologi fra ABUS Security-Center
- Unikt design og med innovativt Backlight funktion

Your Partner:

**home**   
**alarm.dk**  
 Beskyt dit hjem

**Homealarm.dk**  
 H. C. Andersensvej 86  
 8370 Hadsten  
 +45 88326927  
 jhh@dkch.dk

secvest.®

FU8007

## Secvest 2WAY basissæt (UK/DK/I)

### Tekniske data

Trådløs frekvens	868,6625 MHz, narrow band
Trådløs dirft	10 mW
Rækkevidde	ca. 30m i bygninger, ca. 100m i fri sigte
Batteri back-up	6 x 1,2V, 2000mAh, opladelige batterier NiMH Type AA
Udgange	32 trådløse relæ udgange, 2 trådfaste udgange
Telefon tilslutning	analog, optionelt ISDN eller GSM
Mål (BxHxD)	285 x 206 x 45 mm
Materiale	ABS
Spænding	230V AC, 50/60 Hz +/- 5%
Alarmzoner	48 trådløse zoner, 2 trådfaste zoner
Antal brugere	maks. 50
Log	250 meddelser
Strømforbrug	200 mA + 10%/ - 15%
Vægt	1060 g (uden back-up batterier)

Your Partner:

**home**   
**alarm.dk**  
Beskyt dit hjem

**Homealarm.dk**  
H. C. Andersensvej 86  
8370 Hadsten  
+45 88326927  
jhh@dkch.dk